



(ACC812 - 5A/10A/30A) チャージモニター

概要

- ソーラ、風力発電等の電源監視を行います。
- 検出部と測定出力回路は絶縁されています。
- 電圧はバッテリー電圧を測定します。
- 電流はバッテリーの充放電電流を測定します。



仕様

型 式	ACC812 - 5A/10A/30A
電 圧 検 出	絶縁アンプでの電圧測定
電 流 検 出	ホール素子
電 圧 変 換 係 数	120mV/12V
電 流 変 換 係 数	± 500mV/ ± 5A・10A・30A (標準)
動 作 温 度	- 20 ~ + 70
精 度	電圧 1%以内(動作温度範囲内)
	電流 1%以内(動作温度範囲内)
動 作 電 流	120mA Max
動 作 電 圧	DC9V ~ 15V
動 作 設 定	連続動作、間欠動作(外部接点、外部電圧駆動選択)
外 形 寸 法	190W x 105H x 30D



ログ電子株式会社

本社・技術・営業部 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目4-21 TEL:011-894-6333/FAX:011-894-6335
仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ACC812/2002/02/19