

## メール通知機能

- ・ 接点変化による**メール通知**

10 箇所に通知

接点 2 点 (12~24V)

## 動作設定

- ・ **USB メモリー** に設定ファイルを作成

電源を入れるだけで動作設定を更新

接点変化による**メール通知**

接点ごとに**通知メッセージ**をテキストエディタで作成

## 低ランニングコスト

- ・ 月々のランニングコストが**¥3,990 円** (平成 23 年 5 月現在)

回線 docomo 定額データプラン 64K バリュー

プロバイダ moperaU U スタンダード

## 便利機能

- ・ 受信メールで**動作設定変更**

設定ファイルをメールの添付ファイルとし送信、

受信メール機能で設定動作を変更



※通信アダプタは含まれません



# Logモバイルコンタクト2CH

接点情報をメールで通知

## 仕様

- 型式 LOGMOBILE-001W2
- 入力点数 接点監視:2、装置本体は絶縁されています
- 機能
  - 通知: 接点変化時
  - 定時通知: 任意(1時間単位)
  - 停電通知: 停電復旧時
  - 自動時刻修正: タイムサーバ(ntp)による時刻修正
- 付属機能 温度:1、湿度:1
- LED表示 接点 出力:2(オプション対応)
- 稼働サービス 電源用:2、動作用:2、接点入力用:2、付属機能接点出力用:2
- 使用環境 ppp クライアント(ダイヤルアップ)、smtp、pop(データメール送信)、ntp クライアント(時刻合わせ)
- 各種設定 -20℃ ~ +60℃(結露しないこと)
- 電源 USB メモリーによるファイル設定
  - DC12V または DC5V(別売:ACアダプタ) 切り替えは内部ジャンパー
  - UPS 機能: 10分稼働(充電)で約1分バックアップ
- 消費電流
  - DC12V: 待機時 260mA以下(省エネモード時 70mA以下) 送信時 380mA以下
  - DC5V: 待機時 500mA以下(省エネモード時 120mA以下) 送信時 750mA以下
- ケース 金属製ハーフケース 寸法:W 166 x D 89.4 x H 67.7
- 重量 600g 以内

- 対応データ通信端末 L-07A(docomo)



## ログ電子株式会社

■ 本社・技術・営業部 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目4-21 大吉ビル2F

TEL:011-894-6333 FAX:011-894-6335

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 LOGMOBILE-001W2/11/06/14